



Wechsel der HBCI Chipkarte

VR NetWorld



<u>0661 289 - 444</u>



support@vrbankfulda.de



https://shorturl.at/mqNTY

-Partuer der Region

Aktualisierung Chipkartenleser

- \rightarrow cyberJack ControlCenter starten
- \rightarrow HBCI Chipkartenleser anschließen
- 1. Kartenleser
- 2. Aktualisieren / Upgrade
- Ggf. Update ausführen



 \rightarrow cyberJack ControlCenter schließen

- → cyberJack Gerätemanager starten
- \rightarrow HBCI Chipkartenleser anschließen
- 1. Aktualisierung
- 2. Prüfe auf neue Versionen
- Ggf. Update ausführen

	Aktualisierung Upgrade Support PIN Dialog Extras Über	
REINER SCT [®]	Installerte Komponenten Komponente ① cyberJack Base Components	Venion 7.7.2
2	Prüfe auf neue Versionen	
Erweiterte Lesere	instellungen	Schließen

井 cyberJack Gerätemanager

 \rightarrow cyberJack Gerätemanager schließen

-Partuer der Region

EINER SCT cyberJack cyberJack Gerätemanage REINER SCT im Internet

cyberJack Gerätemanager, Fur

– 🗆 X

REINER SCT cyberJack

Aktualisierung VR NetWorld

- 1. Extras
- 2. Programmaktualisierung

Ggf. Update ausführen

3. Datensicherung ausführen

Star Extras	Hilfe Aufträge	
Alle Fenster Standard wieder schliessen herstellen	Baumansicht Nachrichten Statusleiste Meldungsfenster	Programmaktualisierung Softwa





Wechsel der Chipkarte

- 1. Stammdaten
- 2. Bankverbindungen

Die "alte" HBCI Chipkarte mit "Rechtsklick" markieren

- 3. Sicherheitsmedium wechseln
- 4. Chipkarte wählen
- \rightarrow Weiter



uelle 🖉	Bezeichnung	BLZ	à	7
IN/TAN	VR NetKey	53060180		VR Genos:
	VR NetWorld Card	 53060180		VR Genos:
	Neu Bankverbindung und Konto neu			
	Bearbeiten Synchronisieren Neues Konto			
3	Sichere Anzeige im Kartenleser TAN Verfahren wechseln Sicherheitsprofil wechseln Sicherheitsmedium wechseln		Einrichter	en einer Bankverbindung: Typ des Sicherheitsmediums Die neue Bankverbindung kann auf einem neuen Sicherheitsmedium eingerich werden oder von einem berets bestehenden Medium zugeordnet werden. Welches Sicherheitsmedium möchten Sie verwenden? Typ des Sicherheitsmediums C PIN/TAN C Schlüsseldatei C hipkrate C kein Sicherheitsmedium (offline arbeiten)

- \rightarrow neue HBCI PIN
- \rightarrow Anzeige der Chipkartendaten
- \rightarrow Weiter
- \rightarrow Synchronisieren der Bankverbindung \rightarrow Ausführen

Folgen sie den Anweisungen zur VR-NetWorld Card

- \rightarrow Weiter
- \rightarrow Weiter
- \rightarrow Neue HBCI PIN
- \rightarrow Zum Abschluss der Einrichtung \rightarrow Fertigstellen

Sie können Ihre neue HBCI Chipkarte nun verwenden.



-Partuer der Region

Ggf. PIN Änderung

- 1. Rechtsklick auf die HBCI Chipkarte
- 2. Bearbeiten

neue HBCI - PIN

- 3. Sicherheitsmedium
- 4. PIN ändern
- \rightarrow Eingabe neue HBCI PIN
- \rightarrow 2 * Eingabe eigene HBCI PIN

Meldung: Die PIN wurde geändert

Quelle 🖉		Bezeichnung	~		BLZ 🖉			
	VR NetKey			53060180		VR Genos		
	VR NetWorld Card					VR Genos		
	Neu Bank	verbindung und Konto neu						
2	Bearb Syncl	eiten nronisieren						
Bankverbindung bearbeiten >								
Allgemein		Kennung Ba		kleitzahl Filiale	Dienst Adresse	e		
Bankverbindungsdate	n	6726502124022319797	53	060180	TCP/IP hbci01.fiducia	a.de		
 Sicherheitsmedium Userparameterdaten a Aktualisieren 	nzeigen							
		mögliche Bankverbindungen		5	PIN ände	erbar 🔽		
		Kunden-IDs pro Bankverbindung		1	PIN num	ierisch 🗌		
					PUK bek	cannt 🖉		
		Aktionen			PIN spei	chem 🗌		
					National American Street and	tau a han		

